



BRAINY24+



APLICACIÓN

1 o 2 actuadores para cancelas batientes, correderas contrapuestas y puertas de libro industriales con máximo 2 hojas

ALIMENTACIÓN CENTRAL

100/250 Vac – 50/60 Hz

ALIMENTACIÓN MOTORES

24 Vdc 200W + 200W

FUNCIONES PRINCIPALES

Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz 64 códigos y 3 codificaciones radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Código Fijo) | Regletas de conexiones extraíbles | Lógica de funcionamiento automática, semiautomática y hombre presente | Entradas para finales de carrera separadas para cada motor | Entradas apertura, cierre, paso a paso, peatonal y parada | Entradas separadas para fotocélula activa en apertura-cierre y fotocélula activa solo en cierre | Entrada para borde sensible de seguridad N.C. u 8K2 | Salida para cerradura eléctrica 12 Vdc | Salida configurable como luz piloto de indicación puerta abierta o prueba de fotocélulas | Salida configurable como segundo canal radio o luz de servicio | Autoajuste de los parámetros de funcionamiento | Ajuste electrónico del par separado para cada motor | Seguridad antiplastamiento con detección amperimétrica y gestión del encoder | Desaceleraciones regulables por separado para cada motor | Posibilidad de configurar los parámetros y gestión de mandos a distancia con sistema Advantouch | Número de maniobras | Contraseña de acceso a la programación | Aviso para mantenimiento | **Cargados de baterías integrado, compatible con baterías mod. DA.BT2/DA.BT6**



DU.V96
Cerradura eléctrica 12 Vac/dc vertical con placa correspondiente con bombillo doble que permite el desbloqueo interior/exterior.



DU.V90
Cerradura eléctrica 12 Vac/dc horizontal con incluida placa correspondiente con bombillo doble que permite el desbloqueo interior/exterior.



DU.9990
Placa de protección DU.V90.



BRAINY24.CB-SW
Accesorio provisto de baterías 1,2 A y soporte.

