



CP.BULL8-OM



APLICACIÓN

1 actuador para puerta corredera serie BULL8M y BULL8 OM

ALIMENTACIÓN CENTRAL

230 Vac

ALIMENTACIÓN MOTORES

230 Vac 280W

FUNCIONES PRINCIPALES

Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz
64 códigos y 3 codificaciones radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Código Fijo) | Regletas de conexiones extraíbles | Lógica de funcionamiento automática, semiautomática y hombre presente | Entrada encoder para detección de obstáculos | Entradas para finales de carrera motor | Entradas para paro, paso a paso y peatonal | Entrada para fotocélula (PHOT O) programable activa tanto en apertura como en cierre o activa solo en cierre | Entrada para fotocélula (PHOT C) activa tanto en apertura como en cierre | Entrada para borde sensible de seguridad N.C. u 8K2 | Salida para luz piloto de indicación puerta abierta, segundo canal radio, prueba de fotocélulas y luz de servicio | Autoajuste de los parámetros de funcionamiento | Ajuste electrónico del par motor | Desaceleraciones regulables | Sistema de frenado electrónico | Posibilidad de configurar los parámetros y gestión de mandos a distancia con sistema Advantouch | Número de maniobras | Contraseña de acceso a la programación



DA.2S

Tarjeta electrónica que permite el movimiento sincronizado de dos automatismos (hojas contrapuestas).

