

CP.BISON OTI



APLICACIÓN

1 actuador para puerta corredera serie BISON25 OTI, BISON35 OTI y BISON45 OTI

ALIMENTACIÓN CENTRAL

230 Vac o 400 Vac

ALIMENTACIÓN MOTORES

220 Vac 750W trifásico con inverter
o 380 Vac 1500W trifásico con inverter

FUNCIONES PRINCIPALES

Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433.92 MHz
64 códigos y 3 codificaciones radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Código Fijo) | Regletas de conexiones extraíbles | Lógica de funcionamiento automática, semiautomática y hombre presente | Entrada encoder para detección de obstáculos | Entradas para finales de carrera motor | Entradas para paro, apertura, cierre, peatonal y paso a paso | Entradas para 4 pares de fotocélulas (programables activas tanto en apertura como en cierre o activas solo en cierre) y provistas de lógica PHOTO TEST | Entrada para borde sensible de seguridad N.C. u 8K2 | Entrada para sensor de seguridad | Preparación para conexión de Inverter | Salida para luz piloto de indicación puerta abierta | Salida configurable como segundo canal radio, luz de servicio o luz de zona | Salida para prueba de fotocélulas. | Autoajuste de los parámetros de funcionamiento | Ajuste electrónico del par motor | Desaceleraciones regulables | Sistema de frenado electrónico para una parada de precisión incluso con puertas pesadas | Posibilidad de configurar los parámetros y gestión de mandos a distancia con sistema Advantouch | Número de maniobras | Contraseña de acceso a la programación | Aviso para mantenimiento



DA.2S

Tarjeta electrónica que permite el movimiento sincronizado de dos automatismos (hojas contrapuestas).

